

## Notice de programmation

### FAAC XKP B Clavier



#### **1/ Programmation du clavier :**

La programmation est protégée par mot de passe. Pour assurer la confidentialité des accès, définir un nouveau mot de passe lors de la première programmation.

Mot de passe d'usine : 1 2 3 4

Commencer la programmation avec le clavier en mode stand-by. Frapper # Mdp #

Frapper le numéro d'opération (menu...12)

Par exemple, pour un nouveau code utilisateur, frappez : 1 #

Si le clavier signale une erreur, recommencer correctement

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

Après la signalisation OK, XKP B se met en attente opération pendant 60s

Avec XKP B en attente opération, il est possible d'effectuer une autre opération à partir du menu.

Pour terminer la programmation, appuyer sur E (La programmation se termine même si le timeout s'écoule sans frapper)

A la fin de la programmation, XKP B revient en mode stand-by

## **2/ Mémoriser un code utilisateur :**

Cette opération mémorise les codes utilisateur à frapper pour activer les commandes. Effectuez l'opération sur la base du Fonctionnement configuré : Easy ou Avancé

Seuls les codes numériques sont autorisés, Si on essaie de mémoriser un code déjà présent dans la mémoire, le clavier signale une erreur.

### **Fonctionnement EASY :**

Codes utilisateur de 4 chiffres, en différentes combinaisons (de 0000 à 9999). Chaque code peut être activé pour 1 seule commande de XKP B, à préciser en phase de mémorisation.

Avec le clavier en attente opération, frapper : 1 # code # code E chiffre #

Ex : code utilisateur 6110, activé pour la commande 1 : 1 # 6110 # 6110 E 1 #

### **Fonctionnement AVANCEE :**

Codes utilisateur de longueur variable de 2 à 6 chiffres, en différentes combinaisons ( de 00 à 999999)

Ex : 060464

Chaque code peut être activé pour 1, plusieurs ou l'ensemble des commandes du clavier.

Avec XKP B en attente opération, frapper :

1 # code # code # (active toutes les commandes disponibles)

ou

1 # code # code E chiffre # (active seulement une commande)

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**

Ou : 1 # code # code E chiffre chiffre...# (active certaines commandes)

**Ex : code 610 activé pour toutes les commandes disponibles : 1 # 610 # 610 #**

**Code 610 activé exclusivement pour la commande 1 : 1 # 610 # 610 E 1 #**

**Code 610 activé pour les commandes 1 et 3 : 1 # 610 # 610 E 1 3 #**

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

**[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)**