

## Notice de programmation

### FAAC E045 carte électronique

#### La programmation est subdivisée en deux niveaux:









Programmation de base et programmation avancée

1. Accéder à la programmation 1A ou 1B
2. Afficher les valeurs sélectionnées et les modifier si on le souhaite: La modification des valeurs a une efficacité immédiate, tandis que la mémorisation définitive doit être effectuée à la sortie de la programmation. (St)
3. Quitter la programmation en utilisant la fonction St, sélectionner Y pour sauver la configuration qu'on vient d'exécuter ou No pour quitter sans sauver la modification

On peut quitter la programmation à tout moment :

Enfoncer F et puis aussi – et les maintenir enfoncés pour passer directement à St









#### Phase de programmation de base :

1	2		3		
<p>ENFONCER <b>F</b> ET LE MAINTENIR ENFONCÉ : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE </p> 	<p>RELACHER <b>F</b>: LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE</p>  	<p>AVEC <b>+</b> OU <b>-</b>, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE</p> <p><b>+ / R1</b> <b>- / R2</b></p> 	<p>APPUYER SUR <b>F</b>: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE </p> 	<p>FONCTION <b>St</b> (DERNIÈRE FONCTION)</p> <p>CHOISIR <b>Y</b> POUR SAUVER LA PROGRAMMATION</p> <p>OU</p> <p>CHOISIR <b>NO</b> POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER</p>	<p>APPUYER SUR LA TOUCHE <b>F</b> POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'ÉTAT DE L'AUTOMATISME</p> 

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## Phase de programmation avancée :

1	2		3		
<p>ENFONCER <b>F</b> ET PUIS AUSSI <b>+</b> ET LES MAINTENIR ENFONCÉES : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE <sup>1</sup></p>  <p><b>+/R1 F</b></p>	<p>RELACHER LES TOUCHES : LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE</p>  <p><b>+/R1 F</b></p> 	<p>AVEC <b>+</b> OU <b>-</b>, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE</p> <p><b>+/R1 -/R2</b></p> 	<p>APPUYER SUR <b>F</b>: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE <sup>1</sup></p>  <p><b>F</b></p>	<p>FONCTION <b>St</b> (DERNIERE FONCTION)</p> <p>CHOISIR <b>y</b> POUR SAUVER LA PROGRAMMATION</p> <p>OU</p> <p>CHOISIR <b>no</b> POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER</p>	<p>APPUYER SUR LA TOUCHE <b>F</b> POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'ÉTAT DE L'AUTOMATISME</p>  <p><b>F</b></p>

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)