

Notice de programmation pour votre nouvelle télécommande

Nologo Start S4XL armoire électronique

L'armoire dispose des micro-interrupteurs qui permettent d'activer les fonctionnements les plus indiqués à l'installation.

	1-OFF 2-OFF	Automatique 1	A chaque commande: ouvre - ferme. Referme automatiquement après le temps de pause
	1-ON 2-OFF	Copropriété	En ouverture et pause n'accepte aucune commande. Referme automatiquement après le temps de pause
	1-OFF 2-ON	Semi automatique	A chaque commande: ouvre-stop-ferme-stop-ouvre etc. Il ne referme pas automatiquement
	1-ON 2-ON	Automatique 2	Chaque commande suit la logique: ouvre-stop-ferme-stop-ouvre etc. Referme automatique après le temps de pause
	3-ON	Coup de belier	Donne aux moteurs une impulsion de fermeture au debut

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com

			et à la fin de la manoeuvre pour faciliter le fonctionnement de la serrure électrique.
	4-ON	Lumière de courtoisie	Sur les bornes 4 et 5 il y a la tension du debut de l'ouverture M jusqu'à deux minutes après la fermeture, c'est utile pour alimenter la lumière de courtoisie.
	5-ON	Pre-clignotement	Active le pre-clignote avant le debut de la manoeuvre.
	6-ON	Releve le passage	Quand les cellules on marqué le passage, l'armoire complète l'ouverture et après il diminue le temps de pause à 2 seconds
	7-ON	Lampe en pause	La lampe reste éclairée pendant le temps de pause
	8-ON	Phototest	Activation du photo-test
	9-ON	Voyant fixe	Sortie voyant éclairé fixe quand le portail est ouvert (fixe et pas clignotant)
	10-ON	Temps avancé	Activation de la fonction d'apprentissage temps de travail avancé

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com