



city2+

Armoire de commande

pour portails battants ou coulissants équipés avec 2 moteurs en courant continu 24V

Digitale **230V**



city2+ PLUS

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion du canal auxiliaire par l'émetteur
- Entrée pour groupe batteries d'urgence
- Entrée encodeur
- Sortie en basse tension pour lampe témoin ou pour feu à 24V
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Fonction de détecteur d'obstacles capteur ampérométrique avec seuil programmable
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Disponible aussi dans la version CITY2+BC prédisposée pour le fonctionnement avec le système ECO-LOGIC (cette version n'a pas de transformateur et de carte d'alimentation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour moteurs 24V (2 x 150W)	230V pour moteurs 24V (2 x 100 W)	24Vdc pour moteurs 24V (2 x 150W)
MODÈLE	CITY2+	CITY2+ L	CITY2+ BC
CODE	12A024	12A037	12A030
Alimentation (V / Hz)	230/50	230/50	24 Vdc
Charge total maxi (W)	250	200	250
Charge maxi pour chaque moteur (W)	150	100	150
Charge maxi accessoires à 24V (W)	7	7	7
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Dimensions (mm)	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100
Poids (g)	3000	1200	1000
Degré de protection (IP)	55	55	55

ACCESSOIRES



11B047 • MR2	161213 • CL1+	35B026 • WES-ADI	161217 • LUX2+	161212 • B-PACK
Module récepteur embrochable 433,92 MHz Disponible également en version 868,30 MHz (code 11B048)	Module ADI pour bloquer et copier la programmation de l'armoire	Module ADI pour contrôler via radio les dispositifs de sécurité à travers les capteurs WES	Module ADI pour la gestion de lumières, feu et électrofrein	Batterie tampon avec chargeur intégré